

HOOFDSTROOMSCHAKELAAR 100A 12-32VDC 2 X M6

€ 16,95

Excl. BTW: € 14,01

Afbeeldingen



Beschrijving

MBS11 Hoofdstroomschakelaar – Inbouw (32V | 100A)

Compacte en betrouwbare hoofdstroomschakelaar met verwijderbare draaiknop (sleutel). Ontworpen voor 12–32V installaties, met een continuestroom van 100A en piekbelasting tot 150A. Ideaal voor toepassingen waar beperkte ruimte en extra beveiliging gewenst zijn.

Specificaties

- **Spanning:** Max. 32V DC
- **Continuustroom:** 100A
- **Piekbelasting:** 150A (max. 5 seconden)
- **Bediening:** Draaiknop met 3 standen
- **Knop:** Afneembaar in 'OUT'-stand

- **Inbouwtype:** Paneelmontage

Schakelstanden

- **ON** – Ingeschakeld
- **OFF** – Uitgeschakeld
- **OUT** – Sleutel afneembaar

De draaischakelaar klikt stevig in elke stand. De knop is beveiligd en kan niet worden verwijderd in stand ON of OFF.

Inbouwmaten

- **Paneelgat (rond):** Ø 28,9 mm
- **Afgeplatte zijden (vlak tot vlak):** 26,5 mm
- **Aanbevolen paneeldikte:** max. 9 mm
- **Inbouwdiepte:** ca. 37 mm
- **Diameter voorzijde:** 45 mm
- **Uitsteek boven paneel:** 19 mm (incl. knop)

Aansluitingen

- Aansluitschroeven van 6 mm
- Compact en geschikt voor lichte tot middelzware kabels

Asdetails

- As van ca. 9 mm met uniek profiel (lang + kort uitsteeksel)
- Moeilijk te dupliceren – verhoogde veiligheid tegen ongewenst gebruik

Belangrijk

- **100A is de maximale continue stroom** in ingeschakelde toestand
- **Niet schakelen onder belasting** – schakel altijd spanningsvrij bij hoge stroom
- Voorzie het paneel van een **perfect passend gat met afvlakking**; bij een rond gat zonder afvlakking kan de schakelaar losraken, zeker bij gebruik van de kunststof moer
- De draaiknop is alleen te verwijderen in de speciale OUT-stand – handig voor extra beveiliging of vergrendeling
- Door zijn compacte bouw en nette klikmechanisme is deze schakelaar ideaal voor kleinere installaties met beperkte ruimte

Artikelnummer	MBS11
Merk	Brand
Is on Sale	Nee

