

**MICROFOON SET DRAADLOOS UHF HANDHELD SM58 + HEADSET
MICROFOON SM31FH**

€ 899,01

Excl. BTW: € 742,98

Afbeeldingen



Beschrijving

Productspecificaties

draadloos headset-systeem
voor o.a. sprekers en instructeurs
bestaat uit: handheld, headset, zender, ontvanger
inclusief batterijen

SM31 condensator headset:

headset
microfoon capsule: condensator, nierkarakteristiek
flexibele zwanenhals voor optimale positionering
frequentie bereik: 45 Hz - 20 kHz
gevoeligheid: -50dBV/PA

ruisverhouding: 28 dB (A)
connector: TA4F
maximale geluidsdruk: 145 dB
gewicht: 60 gr

BLX1 draadloze beltpack zender:

ergonomische aan/uit-schakelaar
instelbare gainregeling
snelle en eenvoudige frequentie matching
maximaal 12 compatibele kanalen per groep
beschikbare frequenties: 662 - 686 MHz (M17)
stroomvoorziening: 2x AA alkaline of oplaadbare batterijen
voeding en batterij LED status
14 uur continu gebruik
maximaal bereik: 91 m (300 ft)
werkt op UHF-band
lichtgewicht, stevige constructie
te gebruiken met uiteenlopende microfoontypen
TA4F-microfoonaansluiting
audio frequentiebereik: 50 - 15.000 Hz
zender RF Output Power: 10 mW
dynamisch bereik: 100 dB A-gewogen
vervorming (THD): 0.5%
Temperatuur bij gebruik: -18 °C - 50 °C
afmetingen: 110 x 64 x 21 mm
gewicht: 75 g

BLX2 draadloze handheld microfoon met PG58 capsule:

zender: Shure BLX-2 draadloze handheld-zender
microfooncapsule: PG 58 capsule (specificaties, zie onder)
lichtgewicht, stevige constructie
beschikbare frequenties: 662 - 686 MHz (M17)
attenuatieregeling, -10 dB
stroomvoorziening: 2x AA-batterij
tot 14 uur batterijduur
snelle en eenvoudige frequentie matching
inclusief microfoonklem
zender RF Output Power: 10 mW
dynamisch bereik: 100 dB A-gewogen
vervorming (THD): 0.5%
temperatuur bij gebruik: -18 °C - 50 °C
diameter: 53 mm
lengte; 224 mm
gewicht: 218 g

Shure PG58 microfooncapsule:

frequentiebereik geoptimaliseerd voor zang
cardioïde opnamepatroon, pakt het meeste geluid van recht voor, voorkomt feedback
frequentiebereik: 60 Hz - 15 kHz
kan overweg met hoge volumes zonder distortion

interne schokbeugel wat bijgeluiden voorkomt
sterke metalen constructie
aan/uit knop ingebouwd
interne popfilter

BLX88 dubbele draadloze ontvanger:

dubbele UHF-ontvanger
Shure Quickscan frequentieselectie
hoge geluidskwaliteit, storingsvrije werking
twee LEDs voor weergave audiostatus per kanaal
LED-display per kanaal
zeer compacte behuizing
interne antennes
beschikbare frequenties: 662 - 686 MHz (M17)
THD: 0.5%, typisch
dynamisch bereik: 100 dB, A-gewogen, typisch
bedrijfstemperatuur: -18 °C tot 57 °C
uitgangen: 2x XLR en 2x 6.35 mm jack
uitgangsimpedantie XLR: 200 Ω
uitgangsimpedantie jack: 50 Ω
stroomvoorziening: 12-15 V DC @ 320 mA
afmetingen: 388 x 116 x 40 mm (B x D x H)
gewicht: 429 g
wordt geleverd inclusief adapter

Productinformatie

Artikelnummer	BLX1288/S3
Merk	SHURE
Is on Sale	Nee

