
MINI INBOUW DIMMER MULTI 3-24W LED/SPAARLAMP

€ 38,95

Excl. BTW: € 32,19

Afbeeldingen



Beschrijving

Deze mini inbouw dimmer multi installeert u achter een bestaande enkelvoudige wandschakelaar, waardoor u met de bestaande schakelaar en een of meerdere KlikAanKlikUit zenders dimbare verlichting draadloos kunt dimmen.

U bent in staat om met deze ontvanger gloeilampen en halogeen verlichting van 20 tot 250 Watt draadloos te dimmen. Voor 12 Volt halogeen verlichting in combinatie met een draadgewonden (spoel)transformator is het minimale wattage 40 Watt. Dimbare LED en spaarlampen kunt u met deze dimmer dimmen van 3 tot 24 Watt. Om deze diverse typen verlichting succesvol te kunnen dimmen is het belangrijk om het dimbereik in te stellen voor de specifieke lamp. Zo bent u ervan verzekerd dat u de door u gekozen verlichting mooi draadloos kunt dimmen.

Na het aansluiten van de elektriciteitsdraden verbindt u vervolgens de twee witte draden op de bestaande enkelvoudige wandschakelaar. Zodoende blijft de functie van de enkelpolige schakelaar behouden. U kunt deze witte draden alleen aansluiten op een enkelvoudige schakelaar die geen onderdeel uitmaakt van een wissel of hotelschakeling. Als het een hotelschakeling betreft, dient u 1 van de 2 wandschakelaars op te heffen, zodat u 1 enkelvoudige wandschakelaar overhoudt. Vervolgens kunt u een mini inbouwzender plaatsen achter de 2e schakelaar of deze schakelaar vervangen voor een draadloze wandschakelaar .

U kunt deze ontvanger alleen installeren achter een enkelvoudige wandschakelaar, dus niet achter een dimmer of pulsschakelaar. U kunt de ontvanger aansturen met elke [KlikAanKlikUit zender](#) met het automatisch codesysteem, zoals de AYCT-102 en ICS-1000

	Gloeilampen en 230V halogeen, (Dimbare) LED lampen, (Dimbare) Spaarlampen, 12V halogeen met dimbare draadgewonden transformator, 12V halogeen met dimbare elektronische transformator
	Niet-dimbare spaar/LED lampen, TL/PL verlichting
	6 zenders
	Plafondmontage, Wandmontage
	250 Watt
	Dimmen
	4,2 x 4,5 x 1,3 cm
	-AWMD-250 - Gebruiksaanwijzing
	Een-weg communicatie (433,92 MHz)
	Binnen
	AC 230V/50Hz
	Ontvanger
	Binnenshuis tot 30 meter (afhankelijke van lokale omstandigheden)

Productinformatie

Artikelnummer	AWMD-250
Merk	KLIKAANKLIKUIT

