

ROOKMELDER KOPPELBAAR BEDRAAD 230V + 9V

€ 44,95

Excl. BTW: € 37,15

Afbeeldingen



Beschrijving

Voor een gegarandeerde werking ook bij spanningsuitval zijn alle Easi-fit melders uitgevoerd met een back-up. Deze spanning wordt door de melder gecontroleerd en bij een te lage spanning geeft de melder gedurende één maand elk 40 seconden een piepsignaal. De 9V blokbatterij (o.a. bij de rookmelder type Ei 146) moet ieder jaar worden vervangen.

Bij nieuwbouw- en renovatie projecten moeten rookmelders, vanuit het Bouwbesluit en de NEN 2555, gevoed worden vanuit het 230Vac net. Daarnaast hebben deze melders een batterij back-up.

Alle 230Vac gevoede Easi-fit® rookmelders zijn zeer eenvoudig en snel te monteren op de Easi-fit® montagesokkel. Easi-fit® heeft de volgende voordelen:

-Degelijke, snelle en veilige montage

-Universeel: voor rook-, hitte/ en multisensormelder

-Wordt rechtstreeks op de standaard centraaldoos of einddoos aangesloten, zonder extra connector

-Door de uitbreekpoort voor ronde of platte buis ook in opbouwinstallatie toepasbaar, zonder gebruik te maken van een extra opbouwsokkel

De Easi-fit sokkel kan tijdens de bouw geïnstalleerd worden, na oplevering wordt de melder er eenvoudig

opgeschoven. Dit voorkomt vervuiling en diefstal tijdens het bouwproces.

Volgens het Bouwbesluit dienen in nieuwbouw- en renovatieprojecten van woningen of appartementen rookmelders te worden geplaatst. Deze moeten voldoen aan de norm NEN 2555. Dit houdt in dat er dan optische rookmelders geplaatst moeten worden, die netgevoed (230Vac) worden en verder voorzien zijn van een batterij back-up voorziening. Deze melders zijn bijzonder geschikt voor een snelle detectie van langzaam smeulende branden en daardoor universeel toepasbaar.

De optische rookmelders van Ei voldoen aan de Europese productnorm NEN-EN 14604 en de Nederlandse norm voor (230V) huisrookmelders NEN 2555.

Koppelbaar radiografisch optioneel Ja
Max. aantal koppelbaar 30
Stroomvoorzorging primair Netvoeding
Voedingsspanning (V) 210 - 250
Spanningstype voedingsspanning AC
Met spanningsindicatie Ja
Met backup-batterij Ja
Backup-batterij meegeleverd Alkaline
Meegeleverde backup-batterij oplaadbaar Nee
Geluidssterkte (dB(A)) 85
Montagewijze Opbouw
Met sokkel Ja
Geschikt voor kanaalmontage Ja
Hoogte (mm) 54
Diameter (mm) 148
Kleur Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9001
Rookschakelaar Nee
Met oriëntatieverlichting Nee
Uitvoering test-/pauzeknop Combinatie
Kabelinvoer Onder- en zijkant
Bescherminsgraad (IP) IP20
Explosiegeteste uitvoering Nee
VdS erkend Nee
Toegestaan door NCP Nee
Met Q-label Nee

Productinformatie

Artikelnummer	EI146
Merk	Ei
Is on Sale	Nee

