

SMART WIFI VIDEO DEURBEL OP BATTERIJEN

€ 84,95

Excl. BTW: € 70,21

Afbeeldingen



Beschrijving

Batterijvoeding - biedt een 100% draadloze oplossing

- Batterijlevensduur tot 2 maanden in stand-by of 200 opnamen met één keer opladen
- Opladen met traditionele deurbeltransformator (12 - 24 VAC) en bestaande bedrading of via micro-USB
- Verzendt pushmeldingen naar je smartphone als iemand nadert (PIR-bewegingsdetector) of aanbelt
- Bewegingsdetectie kan ook worden gedeactiveerd (bijvoorbeeld als de deur direct aan de straat ligt)
- 2-weg communicatie om met je bezoekers te praten, waar je ook bent
- Full HD-opname (1080p) en digitale zoom op je smartphone voor een gedetailleerde weergave
- Opnamen worden opgeslagen op een MicroSD-kaart tot 128 GB (niet inbegrepen) - kijk terug wat er is gebeurd
- Geïntegreerd in de Nedis® SmartLife app
- Uitbreidbaar met draadloos deurbel signaal (WIFICDPC10BK - niet inbegrepen) zodat je de deurbel hoort wanneer je thuis bent, waar je telefoon ook is

Productspecificaties

Breedte	140 mm
Hoogte	41 mm
Diepte	57 mm
Gewicht	228 g
Kleur	Wit
Maximale antenne versterking	0 dBi
Apparaat stroominput	Micro-USB 2-draads
Ingangsstroom	1.0 A
Type stroombron	Batterij Gevoed Transformator
Materiaal	Kunststof
Functionaliteit voor cloud opslag	Ja
Geschikt voor	Nedis® SmartLife
Ingangsvoltage	5 V DC 12 - 24 V AC
Maximale resolutie	Full HD 1080p
Nachtzicht	10 m
Maximaal zendvermogen	18 dBm
Lens	3.2 mm
Met bewegingssensor	Ja
Instelbaar volume	Ja
Maximale stroomverbruik	5 W
Accessoires	Installatiemateriaal
App beschikbaar voor	Android™ IOS
Kijkhoek	100 °
Beeld Chip	1/2.9" CMOS
Zendfrequentie	2400 - 2484 MHz

Type opslag	microSD (niet inbegrepen) Cloud Opslag (optioneel)
IP-codering	IP54
Batterij capaciteit	2600 mAh
Vereiste batterijen (meegeleverd)	1x 18650
Ondersteunde draadloze technologie	Wi-Fi
Aantal melodieën	4 Melodiën
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 - 50 °C
Aantal producten in verpakking	1 Stuks
Max. batterijduur	2 Maanden

Productinformatie

Artikelnummer	CDP30WT
Merk	SMARTLIFE
Is on Sale	Nee

