

WERELDONTVANGER FM/MW/LW/SW

€ 79,94

Excl. BTW: € 66,07

Afbeeldingen



Beschrijving

De nieuwe Tecsun PL-320 is een draagbare PLL DSP multiband wereldontvanger. De Tecsun PL-320 beschikt over de nieuwe ETM+ functie van Tecsun, die de mogelijkheid biedt om tijdspecifieke herinneringen in te stellen voor langegolf, middengolf (AM) en kortegolf. Op het toetsenbord zit een snelkoppeling (favorieten) waarmee u uw meest favoriete zenders kunt vastleggen en waarmee u snel toegang krijgt tot deze favoriete radiostations.

De PL-320 heeft een compacte formaat en is daarom ideaal om mee te nemen op reis. Laat deze Tecsun radio u 's ochtends wakker maken door het alarm in te stellen, of stel de slaaptimer in om het apparaat automatisch uit te laten schakelen terwijl u luistert voordat u gaat slapen. De batterij kunt u opladen door de radio aan te sluiten op een 5Volt USB-lader deze oplader is vergelijkbaar met die voor de meestes smartphones en tablets.

Kenmerken Tecsun PL-320 PLL DSP multiband wereldontvanger

- 'Favoriet'-toets: snelkoppeling naar uw favoriete zender
- ETM+
- Antenne-aansluiting (3,5 mm) voor FM/SW
- AM-bandbreedte-instellingen:
 - LW/MW: 2,5, 3,5, 5,0 en 9,0 kHz
 - SW: 2,5, 3,5, 5,0 en 9,0 kHz
- Frequentiebereik
 - FM: 64 – 108 MHz

- 64,0 – 108 MHz
- 76,0 – 108 MHz
- 87,0 – 108 MHz
- 88,0 – 108 MHz
- Afstemstappen van 100 kHz
- Fijnafstemmingsstappen van 10 kHz
- MW: 520 – 1710 kHz
- 522 - 1620 kHz (afstemstappen van 9 kHz)
- 520 - 1710 kHz (afstemstappen 10 kHz)
- Afstemstappen van 9 kHz of 10 kHz
- Fijnafstemmingsstappen van 1 kHz
 - LW: 153 kHz tot 513 kHz
- Afstemstappen van 9 kHz
- Fijnafstemmingsstappen van 1 kHz
 - SW: 1711 kHz tot 29999 kHz
- Afstemstappen van 5 kHz
- Fijnafstemmingsstappen van 1 kHz
- Afstemmethoden
- Directe invoer via het toetsenbord
- Auto Scan
- Handmatige afstemming van de wijzerplaat
- Methoden voor het opslaan van stations
- Handmatig: stem af op een zender met de knop en sla deze vervolgens op
- Zenders opslaan tijdens automatisch scannen
- Auto Tuning Storage (ATS): automatisch zenders afstemmen en opslaan
- (Roep zenders op door handmatig door het geheugen te bladeren of door automatisch te scannen)
- Verbeterde afstemmingsmodus (ETM+): Creëer tijdspecifieke herinneringen voor LW/MW/SW
- Indicatie signaalsterkte en signaal-ruisverhouding
- Klok en alarm (24-uursformaat)
- 650 stationsopslaglocaties
- FM-stereo/mono selectie
- Instellen op onafhankelijke alarmeren (Timer A en Timer B)
- Alarmeren via de radio
- Snooze-functie – 5 minuten
- Slaaptimer van 1 - 120 minuten
- LCD-achtergrondverlichting (altijd aan of automatisch uit)
- Keylock-functie
- Standaard
- Antenne-aansluiting (3,5 mm) voor FM/SW
- Koptelefoonaansluiting (3,5 mm; 1/8 inch; 32 ~ 150Ω)
- Luidspreker (8Ω, 0,25W)
- USB-C-oplaadaansluiting
- Ingebouwd oplaadsysteem om de oplaadbare lithiumbatterij (Li-ion) op te laden
- Batterijvermogen: BL-5C lithiumbatterij (Li-ion).
- Gelijkstroomvermogen (alleen voor FM): 5W
- Opladen/voeding: DC 5V / 500mA
- Afmetingen: 139 x 85 x 26 mm (B x H x D)
- Gevoeligheid:
 - FM (S/N = 30dB) < 3uV
 - MW (S/N = 26dB) < 1mV/m
 - LW (S/N = 26 dB) < 10 mV/m
 - SW (S/N = 26dB) < 20uV
- Selectiviteit:
 - FM > 60dB

- MW/LW > 60dB
- SW > 60dB
- ALS-frequentie (DSP):
 - AM: 45 kHz
 - FM: 128 kHz
- FM-stereo-overspraak: 35dB
- Uitgangsvermogen: Ca. 200mW

Inhoud verpakking

- 1x Tecsun PL-320 PLL DSP multiband radio
- 1x Tecsun stereo koptelefoon
- 1x USB-laadsnoer
- 1x Tecsun opbergetui met rits
- 1x Handleiding in het Engels

Productinformatie

Artikelnummer	PL320
Merk	TECSUN
Is on Sale	Nee

