

LNB MONOBLOCK MET INGEBOUWDE DISEQ SWITCH (ASTRA1 + HOTBIRD)

€ 23,34

Excl. BTW: € 19,29

Afbeeldingen



Beschrijving

Universele 40 mm monoblock LNB met een realistisch ruisgetal van 0.6 dB en DiSEqC versie V2.0. Deze unieke single uitvoering ontvangt de Hotbird 13° en Astra 19,2° op 1 ontvanger. Het Astrablock werkt optimaal met een 80 cm schotel, maar kan ook uit de voeten met een 60 cm schotel. geschikt voor High Definition transmissie. U heeft slechts één coax-kabel nodig van uw LNB naar de ontvanger. Bij ondersteuning van het DiSEqC protocol, schakelt het automatisch over naar de juiste satelliet.

Feed diameter: 40 mm

Uitgang: 1

Satelliet A: Hotbird 13°E

Satelliet B: Astra 19,2°E

DiSEqC: 2.0

RF ingang: Low band: 10.7 ~ 11.70 GHz / High band: 11.7 ~ 12.75 GHz

IF uitgang: Low band: 950 ~ 1950 MHz / High band: 1100 ~ 2150 MHz

Lokale oscillator: Low band: 9.75 GHz / High band: 10.6 GHz

Stabiliteit: ± 3 MHz (Max.) @ -40°C ~ +60°C

Ruisgetal (typ.): Low band 0.6 dB / High band 0.6 dB

Kruispolarisatie (typ.): 20 dB

DC max. vermogen: 120 mA

Voltage: Vertical 11.5 ~ 14 V DC / Horizontal 16 ~ 19 V DC
Bandschakel: Low Band: 0 Hz / High Band: 22 KHz ± 4 KHz
Temperatuurbereik: -55°C~ +80°C

Productinformatie

| | |
|---------------|--------|
| Artikelnummer | LNB9/B |
| Merk | Brand |
| Is on Sale | Nee |

