

**DIMMER LED 0-150W GLOEILAMPEN, HALOGEENLAMPEN EN
ELECTRONISCHE TRAF0 TOT 300W MAX.**

€ 39,94

Excl. BTW: € 33,01

Afbeeldingen



Beschrijving

Productomschrijving

- ✓ 0-150W led
- ✓ Fase afsnijding (RC)
- ✓ Geschikt voor meeste merken afdek materiaal
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN afstelling & Automatische MAX detectie
- ✓ Bescherming tegen overbelasting & stoorsignalen
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Kleine inbouwdiepte
- ✓ Geschikt voor wisselschakeling & kruisschakeling
- ✓ Doorverbinding fasedraad mogelijk (dubbele L-poort)

✓ Geleverd incl. hulpstuk voor Busch-Jaeger en JUNG

Algemene informatie

Artikelnummer: ECO-DIM.04

Type led dimmer: Trailing Edge / Fase afsnijding / R,C

Vermogen: 0-150 Watt LED

Bediening: Druk/draai

Verpakking: Per stuk verpakt

Geschikte merken afdek materiaal

- Berker by Hager
- Busch-Jaeger
- Gira
- JUNG
- Kopp
- Merten by Schneider
- PEHA

Niet geschikt:

- Niko
- Merten 57xx en D-Life
- Dimmerknop met D-vormig gat, zoals Wintop, Plieger, GAMMA Everest
- Dimmerknop met kliksysteem/klembevestiging, zoals Busch-Jaeger 6540-7 en Niko XXX-31003

Geschikte lampen

- Led lampen 230V* (max. 150W)
- Gloeilampen (max. 300W)
- Halogeenlampen 230V (max. 300W)
- Laagspanningslampen met elektronische trafo, zoals led lampen met trafo (max. 300W)

**Mits de lampen werken op een fase afsnijdende / trailing edge led dimmer.*

Verschillen/nadelen ECO-DIM.04 t.o.v. ECO-DIM.02:

- Niet geschikt voor Niko
- Geen vervangbare zekering (wel een automatische beveiliging)
- Automatische MAX afstelling (tegenover handmatige MAX afstelling)

Product specificaties

Merk:	EcoDim
Vermogen (wattage):	0-150W/VA LED
Voltage (input):	230V
Dimtechniek:	Fase afsnijding (trailing edge)
Bediening:	Druk/draaischakelaar

Afmeting in mm (buitenmaat afdekraam):

N.V.T

Inbouwmaat in mm (past in iedere inbouwdoos):

70,9x70,9x23,8 (LxBxD)

Productinformatie

Artikelnummer	DIM04
Merk	ECODIM
Is on Sale	Nee

