

LED DIMMER 0-450W INBOUW FASE AFSNIJDING (RC) / FASE AANSNIJDING (RL)

€ 84,49

Excl. BTW: € 69,83

Afbeeldingen



Beschrijving

Productomschrijving

- ✓ 0-500W led
- ✓ Universeel: Fase aan- en afsnijding (RLC)
- ✓ Geschikt voor alle A-merken afdek materiaal
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ Bescherming tegen overbelasting & stoorsignalen
- ✓ MIN & MAX afstelling
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Kleine inbouwdiepte
- ✓ Geschikt voor wisselschakeling & kruisschakeling
- ✓ Doorverbinding fasedraad mogelijk (dubbele L-poort)

Algemene informatie

Artikelnummer: ECO-DIM.03

Type led dimmer: Trailing Edge & Leading Edge / Fase afsnijding & aansnijding / R,L,C

Vermogen: 0-500 Watt LED

Bediening: Druk/draai

Verpakking: Per stuk verpakt

Geschikte merken afdek materiaal

- Berker by Hager
- Busch-Jaeger
- Gira
- JUNG
- Kopp
- Merten by Schneider
- Niko
- PEHA
- Dimmerknop met D-vorm gat, zoals Wintop, Plieger, GAMMA Everest

Niet geschikt:

- Merten 57xx en D-Life
- Dimmerknop met kliksysteem/klembevestiging, zoals Busch-Jaeger 6540-7 en Niko XXX-31003

Geschikte lampen

- Led lampen 230V (max. 500W)
- Gloeilampen (max. 400W)
- Halogeenlampen 230V (max. 400W)
- Laagspanningslampen met elektronische trafo, zoals led lampen met trafo (max. 400W)

Product specificaties

Merk:	EcoDim
Vermogen (wattage):	0-500W/VA LED
Voltage (input):	230V
Dimtechniek:	Fase afsnijding & aansnijding (RLC)
Bediening:	Druk/draaischakelaar
Afmeting in mm (buitenmaat afdekraam):	84x84
Inbouwmaat in mm (past in iedere inbouwdoos):	71x71x22

Productinformatie

Artikelnummer	DIM03
Merk	ECODIM

