

LED DIMMER 0-250W INBOUW + WIFI

€ 74,95

Excl. BTW: € 61,94

Afbeeldingen



Beschrijving

Productomschrijving

- ✓ WiFi
- ✓ Geschikt voor meeste WiFi smarthome app's (Tuya)
- ✓ Spraakondersteuning (via Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ 0-250W led
- ✓ RLC (fase aan- en afsnijding)
- ✓ Geschikt voor alle A-merken afdek materiaal
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ Gebruiksvriendelijke MIN afstelling & Automatische MAX detectie
- ✓ Bescherming tegen overbelasting, oververhitting & stoorsignalen
- ✓ Kleine inbouwdiepte
- ✓ 2-draads aansluiting (geen nuldraad of bypass vereist)
- ✓ Geschikt voor wisselschakeling met pulsschakelaar

- ✓ Doorverbinding fasedraad mogelijk (dubbele L-poort)
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ TÜV gecertificeerd

Algemene informatie

Artikelnummer: ECO-DIM.07 WiFi

Artikelnummer 2BA: ECO-DIM.07-WIFI

Type led dimmer: Trailing Edge and leading edge / Fase afsnijding en aansnijding / R,L,C

Vermogen: 0-250W (RC)/ 0-150W (RL) LED

Bediening: Druk/draai en WiFi apps

Verpakking: Per stuk verpakt

Afmeting in mm: buitenmaat basiselement: 71x71mm

Inbouwdiepte: 24,6mm

Keurmerken: CE, RoHS, TÜV

Protocol: WiFi 2,4 GHz

Geschikte smarthome app's

- Google Assistant/Home
- Amazon Alexa
- Nedis
- Trust
- Woon
- Hombli
- HomeyLux
- Calex
- Kruidvat
- LSC Smart connect (Action)

Geschikte merken afdek materiaal

- Berker by Hager
- Busch-Jaeger
- JUNG
- Gira
- Kopp
- Merten by Schneider
- Niko
- PEHA

Niet geschikt

- Merten 57xx
- Dimmerknop met D-vormig gat, zoals Wintop, Plieger, GAMMA Everest
- Dimmerknop met kliksysteem/klembevestiging, zoals Busch-Jaeger 6540-7 en Niko XXX-31003

Geschikte lampen

- Led lampen 230V (max. 250W, minimaal 2 stuks)
- Gloeilampen (max. 300W)
- Halogeenlampen 230V (max. 300W)
- Laagspanningslampen met elektronische trafo/RC, zoals led lampen met trafo (max. 300W)

Product specificaties

Merk:	EcoDim
Vermogen (wattage):	0-250W (RC)/ 0-150W (RL) LED
Voltage (input):	220 - 240V
Dimtechniek:	Fase afsnijding & aansnijding (RLC)
Bediening:	Druk/draaischakelaar & WiFi
Afmeting in mm (buitenmaat afdekraam):	84x84 (let op, apart bijbestellen)
Inbouwmaat in mm (past in iedere inbouwdoos):	70,9x70,9x23,8mm

Productinformatie

Artikelnummer	DIM07
Merk	ECODIM

