

LED DIMMER 0-250W MODULE + ZIGBEE

€ 59,96

Excl. BTW: € 49,55

Afbeeldingen



Beschrijving

Productomschrijving

- ✓ Zigbee gecertificeerd (voorzien van Zigbee 3.0 chip)
- ✓ Geschikt voor meeste Zigbee domotica
- ✓ Touchlink ondersteuning (smart lampen/schakelaars direct koppelen zonder hub)
- ✓ Spraakondersteuning (via Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ 0-250W led
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN, MAX en Speed afstelling (eenvoudig af te stellen met schroevendraaier)
- ✓ Bescherming tegen overbelasting, oververhitting & stoorsignalen
- ✓ Installatie met bestaande 2 draden (optioneel 3^e/nuldraad aansluiten)
- ✓ Geschikt voor wisselschakeling met pulsdrukker of [draadloze Zigbee schakelaar](#)
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem

Algemene informatie

Artikelnummer: ECO-DIM.10 Zigbee
Artikelnummer 2BA: ECO-DIM.10-ZGB
Type led dimmer: Trailing Edge / Fase afsnijding / R,C
Vermogen: 0-250 Watt LED
Bediening: Pulsdrukker en Zigbee domotica systeem
Verpakking: Per stuk verpakt
Afmeting in mm: 45.1*45.1*19.8mm
Keurmerken: CE, RoHS
Protocol: Zigbee 3.0

Geschikte domotica systemen

- Google Assistant/Home (via Zigbee hub)
- Amazon Alexa
- Philips Hue
- Homey
- Futurehome
- Trust (Klikaanklikuit)
- Aduro Smart
- Aeotec SmartThings
- WINK
- IKEA Dirigera

Niet geschikt:

- TRÅDFRI (wel te koppelen aan afstandbediening van IKEA d.m.v. touchlink)

Geschikte lampen

- Led lampen 230V* (max. 250W)
- Gloeilampen (max. 300W)
- Halogeenlampen 230V (max. 300W)
- Laagspanningslampen met elektronische trafo/RC, zoals led lampen met trafo (max. 300W)

**Mits de lampen werken op fase afsnijding/trailing edge.*

Product specificaties

Merk:	EcoDim
Vermogen (wattage):	0-250W LED
Voltage (input):	230V
Dimtechniek:	Smart dimmer Trailing Edge / Fase afsnijding / R,C
Bediening:	Pulsschakelaar en domotica systeem
Afmeting in mm (buitenmaat afdekraam):	45.1*45.1*19.8mm
Inbouwmaat in mm (past in iedere inbouwdoos):	45.1*45.1*19.8mm

Productinformatie

Artikelnummer	DIM10ZB
Merk	ECODIM

